

BVMS Professional 10.1



- ▶ Reduzierte Gesamtbetriebskosten – Verwalten Sie bis zu 2.000 Kameras mit einem einzigen Server, um Installations- und Betriebskosten zu reduzieren.
- ▶ Eingebettete Stabilität – Halten Sie den Betrieb aufrecht, auch wenn mehrere Systemkomponenten ausfallen.
- ▶ Bosch Video zeigt sich von seiner besten Seite – eine herausragende Benutzererfahrung kombiniert Bosch Kameras mit BVMS.
- ▶ Integration – Integrieren Sie Kameras, Speicher und weitere Systeme von Drittanbietern ins BVMS.
- ▶ IT-Umgebungen und Datensicherheit – Profitieren Sie von der vollständigen IT-Kompatibilität von der Installation bis zur täglichen Verwaltung auf sichere Weise.

BVMS Professional ist eine einzigartige IP-Videoüberwachungslösung, die eine reibungslose Verwaltung von digitalen Video- und Audiosignalen sowie Daten innerhalb von IP-Netzwerken ermöglicht. Sie bietet das beste Videomanagementsystem für den Einsatz mit Videoüberwachungsgeräten von Bosch und nutzt die einzigartigen Funktionen der Kameras und Aufzeichnungslösungen von Bosch. Darüber hinaus bietet sie Schnittstellen und Standards, die eine Integration anderer Systeme und Hersteller ermöglichen.

Das System verfügt über eine integrierte Widerstandsfähigkeit. Sie sorgt dafür, dass der Betrieb aufrechterhalten wird, selbst wenn sowohl Management- als auch Aufzeichnungsserver ausfallen. Edge Video Content Analysis sowie eine hervorragende Aufzeichnungstechnologie, die bis zu 2000 Kameras mit einem einzigen Aufzeichnungsserver verwaltet, tragen signifikant zur Senkung der Gesamtkosten bei. Die Software wird als e-Lizenz per E-Mail bereitgestellt.

Länderzulassungen

Datenschutz-Grundverordnung

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese Verordnung gilt unmittelbar für alle EU-Mitgliedsstaaten und erfordert keine nationalen Durchführungsgesetze. Da von Videoüberwachungssystemen erfasste, verarbeitete und gespeicherte Informationen als „sensibel“ klassifiziert werden, hat die DSGVO einen erheblichen Einfluss auf Videoüberwachungsinstallationen in ganz Europa.

BVMS enthält die erforderlichen Funktionen, mit denen sichergestellt wird, dass eine Organisation DSGVO-konform sein kann.

Planungshinweise

Das Systemdesign-Handbuch für BVMS ist auf der folgenden Webseite verfügbar:
[Bosch Building Technologies Wissensdatenbank](#)

Das Systemdesign-Handbuch fasst alle BVMS Designdetails zusammen und dient als Anleitung für die Planung eines BVMS Systems mit Kameras und Speichergeräten von Bosch. Der Schwerpunkt liegt auf BVMS in Kombination mit dem VRM.

Lesen Sie zunächst den folgenden Artikel auf der Website der Bosch Building Technologies Community: [BVMS – Kurzanleitung](#)

BVMS Enterprise

Mehrere BVMS Lite, Plus, Professional oder DIVAR IP-Systeme können zu einem BVMS Enterprise System kombiniert werden.

Kameras innerhalb des Systems	200000
Kameras pro Bediener	10000
Subsysteme	Zwischen 10 Subsystemen mit 1000 Kameras pro System und 100 Subsystemen mit 100 Kameras pro System.

Software Assurance

Sicherheitssysteme sind in den letzten Jahren deutlich komplexer geworden. Gleichzeitig wollen Sie sich aber darauf verlassen können, dass Ihr System Sicherheitsrisiken zuverlässig minimiert. Mit Bosch Software Assurance können Sie sich jederzeit an uns wenden, um zu gewährleisten, dass Ihr System reibungslos funktioniert. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Bosch Software Assurance finden Sie auf der folgenden Website:

[Über Bosch Software Assurance](#)

Technische Daten

Die Versionshinweise enthalten einen detaillierten Überblick der Änderungen, die seit der letzten Version von BVMS implementiert wurden.

Die Angaben der Softwarearchitekten und -entwickler geben ausführlich Aufschluss darüber, welche Fähigkeiten das System hat.

Beide Dokumente sind auf der folgenden Webseite verfügbar:

[Bosch Building Technologies Wissensdatenbank](#)

Systemgrenzen

Hinweis

Die Systemgrenzen basieren auf den Hardwareempfehlungen.

Max. Anzahl der Arbeitsstationen	100
Max. Anzahl der IP-Geräte	2000 (davon bis zu 128 Decoder)
Max. Anzahl der Standorte für Live- und zeitverzögerte Wiedergabe	9999

Max. Anzahl der Einbruchmeldezentralen	20 (512 Melder pro Zentrale) oder 40 (256 Melder pro Zentrale)
Max. Anzahl der DVRs	50
Max. Anzahl der VRMs	128
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (Logbuch) pro Sekunde	1000
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (ohne Logbuch) pro Sekunde	2500
Max. Spitzenereignisauslastung pro Sekunde (innerhalb von 60 Minuten)	5000
Max. Anzahl der Ereignisse pro Sekunde von ONVIF-Kameras	500
Logbuchkapazität	4 GB

Hinweis

Die Logbuchkapazität kann durch eine Aktualisierung von Microsoft SQL Server Express Edition erhöht werden, das im BVMS Installationspaket enthalten ist.

Sprachen

Komponente	Sprachen
Schnellstartanleitung	Englisch, Französisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
Konfigurationshandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Bedienerhandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Software	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch,

Komponente	Sprachen
	Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch und Vietnamesisch

Hardware-Empfehlungen

Kameras

Alle Bosch Kameras können gemäß dem Konzept der Gerätekompabilität verwendet werden.

Informationen hierzu finden Sie im folgenden Artikel der Bosch Building Technologies Community:

[Anleitung: BVMS – Gerätekompabilität](#)

BVMS ist ein ONVIF Profile S-zertifiziertes Videomanagementsystem.

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager und Mobile Video Service

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 (64 Bit) Windows Server 2016 (64 Bit) Windows 10 Professional (64 Bit) Build 1909 Windows 10 Professional (64 Bit) Build 2004 Windows 10 Enterprise (64 Bit) 2019 LTSC Build 1809 Windows Server 2019 (64 Bit)
Prozessor	Intel Xeon Silver 4110 (2,1 GHz, 8 Kerne)
Arbeitsspeicher	16 GB
Freier Festplattenspeicher	15 GB (+15 % der Festplatte nach der Installation)
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte

Operator Client

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows 10 Professional (64 Bit) Build 1909 Windows 10 Professional (64 Bit) Build 2004 Windows 10 Enterprise (64 Bit) 2019 LTSC-Build 1809
Prozessor	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	Min. 5 GB für Single Site-Systeme Min. 10 GB für Enterprise-Systeme
Netzwerk	1 Gigabit/s Netzwerkkarte
Anzeigeauflösung	Minimum: 1280 x 1024 Max.: 3840 x 2160
Grafikkarte	NVIDIA Quadro P620 NVIDIA Quadro P2000

Element	Beschreibung
	NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA Quadro RTX4000 NVIDIA Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

Netzwerk

Um die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Leistung zu erzielen, ist ein 1-Gbit/s-Netzwerk zwischen dem Operator Client und Management-Server eine Mindestanforderung.

Hinweis

Wenn das System nicht über ausreichende Netzwerkressourcen verfügt oder die Netzwerkleistung temporär gesenkt ist, können die Ereignisreaktionszeit und Alarmsichtbarkeitsdauer steigen.

Hinweis

Die Liste der Kommunikationskanäle und erforderlichen Netzwerk-Ports finden Sie im BVMS Konfigurationshandbuch.

(Unicast) Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	5
(Multicast) Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	100
Ereignisreaktionszeit (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung)	< 1 Sekunde
Alarmsichtbarkeitsdauer (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung), einschließlich 1 Live-Bildfenster, 1 Bildfenster für zeitversetzte Wiedergabe und 1 Karten-Bildfenster.	< 2 Sekunden

Speichergeräte

Die Speicher-Schnellwahlhilfe, in der auch Speichergeräte von Drittanbietern enthalten sind, finden Sie unter:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Gerät	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000

Gerät	Serie
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10/8.11

Andere Hardware

Typ	Gerät	Bemerkungen
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Unterstützt die Anzeige von 4K-Kameras
Foyer-Kartenleser	MINITER 485	k. A.
Serieller Eingang	Werner Electronic DTP3N	k. A.
Einbruchmeldezentrale	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Das Automatisierungsgerät in den Einbruchmeldezentrale n muss auf Modus 2 konfiguriert sein.
Einbruchmeldezentrale	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Microsoft Windows Patch 3155464 darf nicht installiert sein.
Monitorwand	Barco Transform N-Serie	RCPPPlus-Agent 0.9.5.0
Analoge Kreuzschiene	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 oder höher, Master Control Software 2.94
ATM/POS-Bridge	Bosch ATM/POS Bridge	Version 1.10.00.12
Tastatur	Bosch KBD-Universal XF	USB
Tastatur	Bosch Intuikey	Seriell, Firmware 1.96
Digitaler E/A	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	n/a

Typ	Gerät	Bemerkungen
USB zu seriell	Belkin serial adapter F5U103VEA	n/a
Ethernet zu seriell	Control DeviceMaster RTS 4-port	n/a
LPR-Kamera	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1	n/a

Bestellinformationen

MBV-BPRO-101 Professional-Basislizenz

Basislizenz für die Professional Edition. 8 Kameras, 5 Arbeitsstationen, 5 CCTV-Keyboards, 1 DVR, 1 Einbruchmeldezentrale, 8 Failover-Aufzeichnungskanäle, 8 duale Aufzeichnungskanäle und ATM/POS-, Allegiant und OPC-Funktionen.
Bestellnummer **MBV-BPRO-101 | F.01U.389.492**

MBV-BENT-101 Enterprise-Basislizenz

Basislizenz für das Enterprise System. Erweiterung mit 8 Kameras/Decodern, 5 Arbeitsstation-Erweiterung, 8 Failover-Aufzeichnungskanäle, 8 duale Aufzeichnungskanäle, 5 Keyboard-Erweiterungen, 1 Einbruchmeldezentrale, 1 Site für Live- und zeitverzögerte Wiedergabe, 2 Filialsystem und ATM/POS-, Allegiant und OPC-Funktionalität.
Bestellnummer **MBV-BENT-101 | F.01U.389.506**

MBV-XCHAN-101 Kamera-/Decoder-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-/Decoder-Kanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.
Bestellnummer **MBV-XCHAN-101 | F.01U.389.494**

MBV-XDUR-101 Kamera/Dualaufzeichn.-Erweiter.-lizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-Kanal für duale Aufzeichnung.
Bestellnummer **MBV-XDUR-101 | F.01U.389.495**

MBV-XDVR-101 DVR-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 DVR. Order the exact number required.
Bestellnummer **MBV-XDVR-101 | F.01U.389.493**

MBV-XFOV-101 VRM-Failover-Kanalerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoderkanal, der mit einem Failover-VRM verwendet wird.
Bestellnummer **MBV-XFOV-101 | F.01U.389.496**

MBV-XINT-101 Lizenz für Erw. Einbruchmeldesystem

Erweiterungslizenz zur Integration von Einbruchmeldezentralen.
Bestellnummer **MBV-XINT-101 | F.01U.389.497**

MBV-XKBD-101 Tastaturerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 CCTV-Keyboard. Order the exact number required.
Bestellnummer **MBV-XKBD-101 | F.01U.389.498**

MBV-XLPR-101 LPR-Kamera-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 (Tattile) LPR-Kamera. Order the exact number required.
Bestellnummer **MBV-XLPR-101 | F.01U.389.503**

MBV-XMVS-101 Lizenz für Erw. für Mobile Video Service

Erweiterungslizenz für 1 Mobile Video Service.
Bestellnummer **MBV-XMVS-101 | F.01U.389.504**

MBV-XPI-101 Lizenz Pers.-Identifikation Kanalerw.

Erweiterungslizenz für 1 Person Identification-Kanal.
Order the exact number required.
Bestellnummer **MBV-XPI-101 | F.01U.389.500**

MBV-XSITE-101 Standorterweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Site. Order the exact number required.
Bestellnummer **MBV-XSITE-101 | F.01U.389.501**

MBV-XSUB-101 Enterprise Subsystem-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Filialsystem. Order the exact number required.
Bestellnummer **MBV-XSUB-101 | F.01U.389.502**

MBV-XWST-101 Lizenz für Erw. Dialogstation

Erweiterungslizenz für 1 Arbeitsstation (für jede weitere Arbeitsstation ist 1 Lizenz erforderlich).
Bestellnummer **MBV-XWST-101 | F.01U.389.499**

MBV-100WST-101 Lizenz für Erw. Dialogstation

Erweiterungslizenz für 100 Arbeitsstationen.
Bestellnummer **MBV-100WST-101 | F.01U.389.505**

Software-Optionen**MBV-MPI Lizenz für MBV-XPI-*, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung für eine BVMS Person Identification-Kanal-Erweiterungslizenz.
Bestellnummer **MBV-MPI | F.01U.362.208**

MBV-M100WST Lizenz für MBV-100WST-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Arbeitsstation.
Bestellnummer **MBV-M100WST | F.01U.377.529**

MBV-MLPR Lizenz für MBV-XLPR-*, 1 Jahr

1 Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der (Tattile) LPR-Kamera-Erweiterungslizenz.
Bestellnummer **MBV-MLPR | F.01U.389.507**

MBV-MINT Lizenz für MBV-XINT-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Einbruchmeldezentrale.
Bestellnummer **MBV-MINT | F.01U.308.888**

MBV-MSITE Lizenz für MBV-XSITE-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Standorterweiterungslizenz.
Bestellnummer **MBV-MSITE | F.01U.318.779**

MBV-MOPC Lizenz für MBV-FOPC-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die OPC-Serververbindung.
Bestellnummer **MBV-MOPC | F.01U.201.045**

MBV-MFOV Lizenz für MBV-XFOV-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Failover-VRM.
Bestellnummer **MBV-MFOV | F.01U.300.901**

MBV-MDUR Lizenz für MBV-XDUR-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die duale VRM-Aufzeichnung.
Bestellnummer **MBV-MDUR | F.01U.300.902**

MBV-MPRO SMA-Lizenz für MBV-BPRO, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Professional Edition.
Bestellnummer **MBV-MPRO | F.01U.201.035**

MBV-MENT Lizenz für MBV-BENT-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Enterprise Edition.
Bestellnummer **MBV-MENT | F.01U.273.759**

MBV-MCHAN Lizenz für MBV-XCHAN-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für Kanäle.
Bestellnummer **MBV-MCHAN | F.01U.201.036**

MBV-MDVR Lizenz für MBV-XDVR-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der DVR-Erweiterungslizenz.
Bestellnummer **MBV-MDVR | F.01U.201.038**

MBV-MWST Lizenz für MBV-XWST-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Arbeitsstation.
Bestellnummer **MBV-MWST | F.01U.201.037**

MBV-MKBD Lizenz für MBV-XKBD-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für CCTV-Keyboards.
Bestellnummer **MBV-MKBD | F.01U.201.039**

MBV-MSUB Lizenz für MBV-XSUB-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Enterprise Subsystem.
Bestellnummer **MBV-MSUB | F.01U.273.760**

MBV-MMVS Lizenz für MBV-XMVS-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Mobile Video Service.
Bestellnummer **MBV-MMVS | F.01U.273.761**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com