

Plena Hepsi Bir Arada Çağrı İstasyonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Plena Hepsi Bir Arada Sistem şık, yüksek kaliteli altı bölge LED Çağrı İstasyonu
- LED göstergeli altı bölge seçim tuşu ile bir 'tüm çağrılara yönelik' tuş
- Anlık Bas Konuş (PTT) tuşu
- Daha fazla anlaşılabilirlik için konfigüre edilebilir kazanç, konuşma filtresi, sınırlayıcı ve çıkış seviyesi
- Konfigüre edilebilir dikkat uyarısı

Plena Hepsi Bir Arada Çağrı İstasyonu; dayanıklı metal taban, esnek mikrofon gövdesi ve tek yönlü kondenser mikrofondan oluşan, yüksek kaliteli, şık bir çağrı istasyonudur. Plena Hepsi Bir Arada genel seslendirme sistemindeki bölgelerin kolay seçilmesi için altı bölge tuşuna ve ayrı bir tüm çağrılara yönelik tuşa sahiptir. Çağrıyı kontrol etmek için, yeniden çevirme işlevine sahip büyük bir 'Bas Konuş' (PTT) tuşu kullanılır. Masa üstü kullanıma ek olarak, özel tasarım Çağrı İstasyonunun bir masa üstüne düzgünce düz çerçeve şeklinde monte edilebilmesini sağlar. Aynı Hepsi Bir Arada Üniteye geçişli bir düzende en fazla altı Çağrı İstasyonu konfigüre edilebilen öncelikle bağlanabilir.

Fonksiyonlar

Çağrı İstasyonu altı bölge seçimini destekler ve daha fazla anlaşılabilirlik için seçilebilir kazanç, bir seçilebilir konuşma filtresi ve bir sınırlayıcıya sahiptir. Çağrı İstasyonunda, dengeli bir hat seviyesi çıkışı bulunur, bu, çağrı istasyonunun Cat-5 kablolar kullanılarak Plena Hepsi Bir Arada Ünite'den en fazla 600 metre uzağa yerleştirilebileceği anlamına gelir. Konuşma filtresi, mikrofon kazanç ayarları ve Çağrı İstasyonu kimliğini seçmek için dahili programlama modları kullanılır. Çıkış seviyesi azaltmasını ayarlamak

için Çağrı İstasyonunun tabanındaki gömme döner kontrol kullanılır. Çağrı İstasyonundaki LED'ler, hangi bölgelerin seçildiğini gösterir. Ek bir LED, mikrofon ve sistemin etkin durumuyla ilgili görsel geri besleme sağlar.

- Yeşil renkte yanıp sönmeye sistemin beklemede (uyarı sesi duyulur) olduğunu gösterir
- Yeşil, mikrofonun etkin olduğunu gösterir
- Sarı, sistemin başka bir yüksek öncelikli çağrıyla meşgul olduğunu gösterir

Kontroller ve göstergeler

- Güç açık LED'i
- Bas Konuş (PTT) tuşu
- PTT durum LED'i
- Altı bölge seçim tuşu
- Altı bölge seçim LED'i
- Tüm bölgeler tuşu
- Gömme döner ses seviyesi kontrolü

Ara bağlantılar

- RJ45 sistem konnektörü
- RJ45 düz geçişli şebeke konnektörü

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Ortam	EN 50581
ABD	UL 60065 FCC Parça 15B
Kanada	CSA C22.2.60065
CN	CCC
Avustralya/Yeni Zelanda	C-Tick

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	Hepsi Bir Arada Çağrı İstasyonu
1 m	RJ45 fişli Cat-5 kablo
1	Sonlandırıcı fişi

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç Kaynağı	
Gerilim	24 Vdc (24 Vdc PLN-6AIO240 tarafından sağlanır)
Akım tüketimi	<50 mA
Performans	
Nominal akustik hassasiyet	1 kHz'de 85 dB SPL (ön ayarlı kazanç 0 dB)
Nominal çıkış seviyesi	1 V
Giriş ses seviyesi (maks.)	110 dB SPL
Önceden ayarlanmış kazanç	
Sınırlayıcı eşiği	1 V
Sıkıştırma oranı sınırlayıcısı	1:20
Bozulma	<%2 (maksimum giriş)
Giriş gürültü seviyesi (eşdeğer)	25 dBA SPL
Frekans yanıtı	100 Hz - 14 kHz +/-6 dB
Konuşma filtresi	315 Hz'de -3dB, yüksek geçişli, 6 dB/oct

Çıkış empedansı	200 ohm
Seçimler	
Sesli uyarılar	Çağrı İstasyonunda seçilen 1, 2 veya 4 tonlu uyarı

Mekanik

Taban boyutları (Y x G x D)	55 x 108 x 240 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 0,5 kg (1,1 lb)
Montaj	Masaüstü
Renk	Kömür siyahı ve gümüş
Mikrofonla birlikte gövde uzunluğu	390 mm (15,35 inç)
Bağlantı	2 x RJ45, Cat-5, maks. uzunluk 600 m

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10°C - +45°C (14°F - +113°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	<%95 (yoğunlaşmaz)

Sipariş Bilgileri

Plena Hepsi Bir Arada Çağrı İstasyonu

Altı bölge için tek yönlü mikrofonu ve dikkat uyarılarına sahip çağrı istasyonu.

Sipariş numarası **PLN-6CS**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com